



Batterij: Li-ion 18650 (Micro USB)

Aansluiting om op te laden



Draai het sluitstuk tegen de klok in

De zaklamp opladen:

1. Draai het sluitstuk los (A)
2. Plug de Micro USB connector in de onderkant van de zaklamp. Plug de USB connector in een stroombron, zoals een computer, PowerBank, USB stopcontact of USB autolader.
3. LED batterij indicatie:


Groene LED	Opladen voltooid
Rode LED	Bezig met opladen
4. Koppel de USB kabel los als de zaklamp volledig opgeladen is en draai het sluitstuk (A) vast aan de onderkant van de zaklamp.

Bediening:

Volledig indrukken (B)	Licht aan (100%) ---> Licht uit
Half indrukken (B)	Kortstondig aan
Wanneer het licht aan is, (C) indrukken om de lichtsterkte aan te passen	Licht aan (100%) ---> Licht aan (50%) ---> Licht aan 5% (de cyclus wordt herhaald)
Druk (C) in wanneer de zaklamp uit staat	Onmiddellijk strobe modus. Als de knop langer dan 5 seconden ingedrukt wordt, blijft de strobe modus ingeschakeld. Druk nogmaals om de strobe modus te stoppen
Druk (C) in wanneer de zaklamp aan staat	Druk de modusschakelaar langer dan 3 seconden in om de strobe modus te activeren. De zaklamp blijft in strobe modus tot de modusschakelaar weer ingedrukt wordt. De zaklamp wordt automatisch gereset naar de hoge lichtsterkte

Vergrendeling focusstand:

Draai de kop (D) met de klok mee	Vergrendelt de focusstand
Draai de kop (D) tegen de klok in	Ontgrendelt de focusstand





Funcities:

- Lichtstanden : 3 - Hoog / midden / laag + strobe en kortstondig aan
- Focus / vergrendeling : Gemakkelijk met één hand te bedienen focus
- Dubbele schakelaar voor gebruiksvriendelijke bediening
- Duurzame behuizing van vliegtuig-aluminium met slijtvaste geanodiseerde beschermlaag
- Polariteit bescherming en regulatie van de pulsbreedtemodulatie voor correcte lichtopbrengst
- Tail-stand en anti-rol
- Direct op te laden met micro USB kabel

Specificaties:

Lumen	: 450lm / 225lm / 22lm
Candela	: 6800cd
Bundel reikwijdte	: 160m
Batterijduur	: 2 uur 45min / 5 uur / 43 uur
Waterdichtheid	: IPX4
Schokbestendigheid	: 1,5 meter
Batterij	: Li-ion 18650 (Micro USB)
LED	: Cree XP-G2
Gewicht	: 143 gram (zonder batterijen)
Afmeting	: 166 x 35mm
Droptest	: 1,5 meter

Veiligheidsinstructies en Waarschuwingen

Beoogd gebruik van het product

Lees de volledige instructies aandachtig door voor het gebruik van de zaklamp. Dit om de mogelijke risico's door de hoge lichtintensiteit te vermijden.

Veiligheidsinstructies

Bewaar het product niet in de buurt van kinderen. Slik de kleine onderdelen niet in. Dit product is niet geschikt voor kinderen en de instructies moeten zorgvuldig opgevolgd worden om letsel te voorkomen.

- Gebruik de zaklamp bij een temperatuur tussen -20 en 60°C en voorkom blootstelling aan directe hitte en constant zonlicht.
- Voorkom blootstelling aan vocht en/of hoge luchtvochtigheid.
- Voorkom blootstelling aan oplosmiddelen en/of dampen.
- Voorkom blootstelling aan langdurige en sterke vibraties.
- Gebruik niet in een explosieve atmosfeer of andere gebieden waar sprake kan zijn van vluchtige gassen.

Hanteren en gebruik van het product

- De zaklamp mag niet gebruikt worden voor oogonderzoeken (bijv. een pupil test), Dit kan leiden tot permanente oogschade en medische hulp moet geraadpleegd worden als er in de ogen gescheten wordt.
- Gevaar voor letsel. Kijk niet direct in het licht. Schijn niet in de ogen van mensen of dieren.
- Volgens DIN EN 62471-1 vallen de LEDs van dit product onder risicogroep 2. Gevaar voor blindheid. Gevaar voor letsel. Kijk niet direct in het licht. Schijn niet in de ogen van mensen of dieren. Het "blauwe licht" gevaar, veroorzaakt door optische straling, is het grootste en meest beperkende gevaar van dit product.
- Tijdens het gebruik het product niet bedekken om zo oververhitting te voorkomen.
- Bundel niet met andere zaklampen.
- Veroorzaak op geen enkele manier kortsluiting.
- Verwijder de batterijen als de zaklamp langere tijd niet gebruikt wordt.

Onderhoud en reparatie

- Probeer de zaklamp niet aan te passen of repareren. Alle reparaties dienen door geautoriseerd personeel uitgevoerd te worden.
- Gebruik de juiste batterijen in de zaklamp. Gebruik nooit alkaline (niet oplaadbare batterijen) en oplaadbare batterijen tegelijkertijd.
- Bewaar batterijen / oplaadbare batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Stel batterijen / oplaadbare batterijen nooit bloot aan temperaturen hoger dan 60°C (bijv. aan direct zonlicht of open vuur).
- Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen / oplaadbare batterijen.
- Gebruik geen nieuwe (alkaline) en volledig opgeladen batterijen (NiMH / Li-ion) tegelijkertijd met gebruikte of ontladen batterijen.
- Als de zaklamp langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterijen uit de applicatie.
- Werp de batterijen weg volgens de nationale voorschriften.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die de zaklamp kunnen beschadigen en reinig met een zachte doek om krassen te voorkomen. De schroefdroppen en contacten dienen periodiek gereinigd te worden om ophopingen van vuil te voorkomen, die invloed kunnen hebben op het functioneren van het product. Maak de O-ringen regelmatig schoon en gebruik smeermiddel.

Batterijen

Gebruik 1 x 18650 batterij met PCB beveiliging. De zaklamp en batterij kunnen beschadigen als er geen gebruik wordt gemaakt van een kwalitatief hoogwaardige batterij met PCB beveiliging.

Vervangen van de batterij

Indien u de Li-ion batterij wilt vervangen, schakel dan de zaklamp uit en draai het sluitstuk los (A).

Draai de dop met USB laadpoort en batterijhouder los en plaats de vervangende Li-ion batterij volgens de juiste polariteit (+) positief en (-) negatief.